

3-way Switch

Model Numbers: CA-3PS, LT-3PS, SC-3PS
Rated at 120 / 277 V~ 60 Hz 15 A

Model Numbers: CA-3PSNL, SC-3PSNL
Rated at 120 V~ 60 Hz 15 A

Purchase Lutron® wallplate separately.

Important Notes

Please read before installing

1. Connect only #12 AWG or #14 AWG copper or copper clad wire to switch. See device for strip length.
2. Do not connect aluminum wire to this device.
3. Install in accordance with all national and local electrical codes.
4. Clean unit with a *soft damp cloth only*. Do not use any chemical cleaners.

Technical Assistance


If you have questions concerning the installation or operation of this product, call the **Lutron Technical Support Center**. Please provide exact model number when calling.
1.800.523.9466 (U.S.A., Canada, and the Caribbean)
Other countries call, +1.610.282.3800
Fax +1.610.282.6311
Internet: www.lutron.com

Limited Warranty


(Valid only in U.S.A., Canada, Puerto Rico, and the Caribbean.)
Lutron will, at its option, repair or replace any unit that is defective in materials or manufacture within one year after purchase. For warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, postage pre-paid.
THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY IS LIMITED TO ONE YEAR FROM PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF INSTALLATION, REMOVAL OR REINSTALLATION, OR DAMAGE RESULTING FROM MISUSE, ABUSE, OR DAMAGE FROM IMPROPER WIRING OR INSTALLATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. LUTRON'S LIABILITY ON ANY CLAIM FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, SALE, INSTALLATION, DELIVERY, OR USE OF THE UNIT SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE UNIT.
This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you.
Lutron is a registered trademark of Lutron Electronics Co., Inc.
© 2008 Lutron Electronics Co., Inc.

Installation

1 Turn Power OFF at Circuit Breaker or Remove Fuse




2 Remove Faceplate and Pull Switch from Wall



3 Tag the Wire

Tag the wire that is connected to the different colored screw or screw labeled COMMON on switch (not the green ground screw)



4 Disconnect Switch Wires





Terminal Screws:
Turn screw to loosen

Backwired:
Insert screwdriver
and pull out wire



5 Prepare Wires

Trim or strip all wire conductors to the length shown on the strip gauge on the back of the switch.


Trim or strip wires to proper length



6 Wire the Switch




Using Screw Terminals.
• Connect the bare copper or green ground wire to the green screw terminal on the switch. If there is no ground wire in your wallbox, consult an electrician.
• Connect the wire removed from the different-colored screw (Tagged wire) to the screw terminal marked common.
• Connect one of the remaining wires to one of the remaining screw terminals on the switch.
• Connect the remaining wire to the last screw terminal on the switch.




Using Backwire Holes.
• Connect the bare copper or green ground wire to the green screw terminal on the switch. If there is no ground wire in your wallbox, consult an electrician.
• Push the wire removed from the different-colored screw (Tagged wire) fully into the Backwire Hole marked COMMON.
• Push one of the remaining wires into one of the remaining Backwire Holes.
• Push the remaining wire into the remaining Backwire Hole.

7 Mount and Align Switch

Install wallplate (purchased separately).



8 Turn Power ON



Interruptor 3-way

Números dos Modelos: CA-3PS, LT-3PS, SC-3PS
Capacidade 120 / 277 V~ 60 Hz 15 A

Números dos Modelos: CA-3PSNL, SC-3PSNL
Capacidade 120 V~ 60 Hz 15 A

O espelho para tomada de parede Lutron é vendido separadamente.

Observações Importantes

Leia antes de instalar

1. Conecte ao interruptor somente fios de cobre (ou com revestimento de cobre) bitola 2,5 mm².
2. Não conecte fios de alumínio a este dispositivo. Veja na parte posterior do interruptor o gabarito para determinar o comprimento do fio a ser desencapado.
3. Instale de acordo com todos os códigos elétricos locais e nacionais.
4. Só limpe a unidade com um pano macio e úmido. Não use nenhum produto químico de limpeza.

Assistência Técnica

Caso tenha dúvidas a respeito da instalação ou operação deste produto consulte o seu representante Lutron ou ligue para o Centro de Suporte Técnica de Lutron. Forneça o número do modelo exato ao chamar por telefone.
1.800.523.9466 (E.U.A., Canadá e Caribe)
Outros países ligue para +1.610.282.3800
Fax +1.610.282.6311
Internet: www.lutron.com

Garantia Limitada

(Válido somente nos E.U.A., Canadá, Porto Rico e Caribe.)
A Lutron reparará ou substituirá, à sua escolha, qualquer unidade que estiver com defeito de material ou de fabricação dentro de um ano após a compra. Para serviço de garantia, devolva a unidade ao local de compra ou envie-a para a Lutron no endereço 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, porte pago.
ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS E A GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO ESTÁ LIMITADA A UMA ANO DA DATA DA COMPRA. ESTA GARANTIA NÃO COBRE OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO OU REINSTALAÇÃO NEM OS PREJUÍZOS RESULTANTES DE USO INCORRETO, ABUSOS OU DANOS PROVOCADOS POR CONEXÕES OU INSTALAÇÃO IMPROPRIAS. ESTA GARANTIA NÃO COBRE PREJUÍZOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES. A RESPONSABILIDADE DA LUTRON SOBRE QUALQUER RECLAMAÇÃO POR DANOS RESULTANTES DE OU EM CONEXÃO COM A FABRICAÇÃO, VENDA, INSTALAÇÃO, ENTREGA OU USO DA UNIDADE NUNCA EXCEDERÁ O PREÇO DA COMPRA DA UNIDADE.
Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais, ou limitação sobre a duração de uma garantia implícita, de forma que as limitações acima podem não se aplicar ao seu caso.
Lutron são marca registrada da Lutron Electronics Co, Inc.
© 2008 Lutron Electronics Co., Inc.

Instalação


1 Desligue a fonte de alimentação no disjuntor ou remova o fusível




2 Retire o espelho do interruptor e puxe o interruptor da parede



3 Marque o fio COMUM do interruptor existente



4 Desconecte os fios do interruptor





Parafusos do terminal:
gire o parafuso para soltar

Conexão por pressão:
introduza a chave de fenda;
puxe o fio para fora.



5 Prepare os fios

Corte ou desencape todos os fios condutores no comprimento indicado na parte posterior do interruptor.

Corte ou desencape os fios no comprimento devido




6 Fiação do interruptor



Usando os terminais de parafuso.

- Conecte o fio terra ao terminal de parafuso verde do interruptor.
- Conecte o fio marcado ou identificado ao parafuso do terminal marcado "comum".
- Conecte um dos fios restantes a um dos terminais de parafuso no interruptor.
- Conecte o fio restante ao último parafuso do terminal no interruptor.




Usando os orifícios para conexão por pressão.

- Conecte o fio terra ao terminal de parafuso verde do interruptor.
- Introduza o fio marcado ou etiquetado inteiramente dentro do orifício marcado COMUM.
- Introduza um dos fios restantes dentro de um dos orifícios restantes.
- Empurre o fio restante dentro do orifício restante.

7 Monte e alinhe o interruptor


Instale o espelho para tomada de parede Claro (adquirido em avulso).



Comece a aparafusar.

Alinhe o interruptor e aperte os parafusos.

8 Ligue a fonte de alimentação



Interruptor de 3-vías

Números de Modelo: CA-3PS, LT-3PS, SC-3PS
Clasificado para 120 / 277 V~ 60 Hz 15 A

Números de Modelo: CA-3PSNL, SC-3PSNL
Clasificado para 120 V~ 60 Hz 15 A

Adquiera la placa de pared por separado.

Notas Importantes

Favor de leer antes de instalar

- Conecte al receptáculo solamente alambres de cobre o de cobre revestidos, de calibre 2,5 mm². Vea en el dispositivo la medida para pelar los alambres.
- No conecte alambres de aluminio a este dispositivo.
- Instale de acuerdo a los códigos nacionales y locales de electricidad.
- Limpie la unidad con un *pañó suave y húmedo únicamente*. No use agentes químicos de limpieza.

Asistencia Técnica

Si tiene preguntas referente a la instalación o operación de este producto, llame al **Centro de Soporte Técnico de Lutron**. Por favor suministre el número exacto del modelo con su llamada. 1.800.523.9466 (E.U.A., Canadá, y el Caribe), Para México llame +1.888.235.2910 De otros países, llame +1.610.282.3800 Fax +1.610.282.6311 Internet: www.lutron.com


Garantía Limitada

(Válido solamente en los E.U.A., Canadá, Puerto Rico, y el Caribe.) Lutron reparará o reemplazará, a su criterio, cualquier unidad cuyos materiales o fabricación resulten defectuosos en el término de un año después de la fecha de compra. Para obtener servicio de garantía, la unidad debe devolverse al lugar de compra o enviar, con franqueo pago, a Lutron, 7200 Suter Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036-1299. ESTA GARANTÍA SE OFRECE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA. LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS COSTOS DE INSTALACIÓN, DESMONTAJE NI REINSTALACIÓN. TAMPOCO CUBRE DAÑOS RESULTANTES DE UN USO IMPROPIO O ABUSO, NI DAÑOS DEBIDOS A UNA INSTALACIÓN O CONEXIÓN INCORRECTA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS INCIDENTALES NI RESULTANTES. LA OBLIGACIÓN DE LUTRON CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN POR DAÑOS RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA, USO, REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LA UNIDAD, NO SUPERARÁ, EN NINGÚN CASO, EL PRECIO DE COMPRA. Esta garantía otorga derechos legales específicos, pero se podría tener otros derechos, que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales ni resultantes, ni limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo cual es posible que las limitaciones mencionadas anteriormente no correspondan en ciertos casos. Lutron es una marca registrada de Lutron Electronics Co., Inc. © 2008 Lutron Electronics Co., Inc.

Soporte Técnico de **Lutron** 1.800.523.9466 24 horas / 7 días www.lutron.com

Instalación


- Apague la corriente en la caja de circuitos o retire los fusibles



- Retire la placa de la pared y saque el interruptor de la pared



- Marca los alambres antes de remover el interruptor



Aplique una etiqueta al alambre que está conectado al tornillo de diferente color o tornillo rotulado "Common" en cada interruptor (no es el tornillo de tierra color verde).

- Desconecte alambres del interruptor





Tornillos Terminales:
Dele vueltas al tornillo para soltarlo.

Conexiones Posteriores:
Coloque el destornillador. Saque el alambre.



- Prepare alambres

Corte o pele todos los alambres al tamaño indicado en el posterior del interruptor.


Corte o pele el alambre a la medida correcta



- Conectando del Interruptor



Tornillo de diferente color (común)



Tornillo de diferente color (común)

Usando Terminales de Tornillos.

- Conecte el alambre de tierra, de cobre desnudo, o de color verde al terminal del tornillo verde del interruptor. Si no hay un alambre de tierra en la caja de embutir, consulte un electricista.
- Conecte el alambre sacado del tornillo de diferente color (alambre con etiqueta) a la terminal de tornillo rotulado "COMMON."
- Conecte uno de los alambres restantes a una de las terminales de tornillos restantes en el interruptor.
- Conecte el alambre restante a la última terminal de tornillos en el interruptor.

Usando Orificios Posteriores Para Cables.


- Conecte el alambre de tierra, de cobre desnudo, o de color verde al terminal del tornillo verde del interruptor. Si no hay un alambre de tierra en la caja de embutir, consulte un electricista.
- Empuje el alambre sacado del tornillo de diferente color (alambre con etiqueta) completamente adentro del orificio posterior rotulado "COMMON."
- Empuje uno de los alambres restantes adentro de uno de los orificios posteriores restantes.
- Empuje el alambre restante en el último orificio posterior.

- Monte y alinie el interruptor

Instale la placa de pared (adquirido por separado).



- Encienda la corriente



Interrupteur 3-voies

Numéros de Modèle: CA-3PS, LT-3PS, SC-3PS
Puissance nominale 120 / 277 V~ 60 Hz 15 A

Numéros de Modèle: CA-3PSNL, SC-3PSNL
Puissance nominale 120 V~ 60 Hz 15 A

Achetez la plaque murale **Lutron** séparément.

Remarques Importantes

Veillez lire avant d'installer.

- Raccorder uniquement avec des fils de cuivre ou des fils recouverts de cuivre de calibre 2,5 mm². Voir sur l'interrupteur les longueurs à dénuder.
- Ne pas raccorder avec des fils d'aluminium.
- Installer conformément aux normes du Code canadien et des Codes provinciaux de l'électricité.
- Nettoyer l'unité seulement à l'aide d'un tissu sec et doux. Ne pas utiliser de sprays ménagers.

Assistance Technique

Pour tout renseignement concernant l'installation ou le fonctionnement de ce produit, composez le numéro sans frais du Centre de Support Technique **Lutron**. Veuillez vous munir de numéro exact du modèle en cas d'appel. 1.800.523.9466. (É.-U., Canada, Caraïbes) Autres pays: composez le +1.610.282.3800 Télécopieur: +1.610.282.6311 Internet: www.lutron.com


Garantie Limitée

(Valide seulement aux États-Unis, Canada, Puerto Rico et Caraïbes.) Lutron réparera ou remplacera à son choix tout produit jugé défectueux en matériaux ou en main d'œuvre pendant un an suivant la date d'achat. Pour une réparation couverte par la garantie, veuillez retourner le produit au lieu d'achat ou l'expéditeur à Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, en port payé. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES; LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE EST LIMITÉE À UN AN SUIVANT LA DATE D'ACHAT. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS D'INSTALLATION, DE DÉMONTAGE OU DE REINSTALLATION, NI LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE UTILISATION INCORRECTE, D'ABUS OU DE DOMMAGES ENTRAÎNÉS PAR UN CABLAGE OU UNE INSTALLATION INCORRECTE. ELLE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON EN CE QUI CONCERNE LES RÉCLAMATIONS POUR DOMMAGES RELATIFS À LA FABRICATION, LA VENTE, L'INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT NE SERA JAMAIS SUPÉRIEURE À SON PRIX D'ACHAT. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient en fonction des États. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limite des dommages fortuits ou indirects ou la durée limitée d'une garantie implicite; par conséquent, il se peut que les limites indiquées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Lutron est une marque de commerce de Lutron Electronics Co., Inc. © 2008 Lutron Electronics Co., Inc.


Centre de Support Technique **Lutron** 1.800.523.9466 24 h / 7 jours www.lutron.com

Montage


- Couper l'alimentation électrique au disjoncteur ou à la boîte à fusibles



- Enlever la plaque murale et Dégager l'interrupteur du mur



- Marquer le fil neutre (COMMON) sur l'interrupteur existant



- Déconnecter les fils de l'interrupteur





Bornes de raccordement:
dévissés les vis

Fils au verso:
Insérer un tournevis.
Tirer le fil.



- Préparation des fils

Couper ou dénuder les fils conformément aux longueurs indiquées à l'arrière de l'interrupteur.


Couper ou dénuder les fils à la Longueur Indiquée



- Raccordement de la commande




Vis de Couleur Différente ("Common"/Neutre)



Vis de Couleur Différente ("Common"/Neutre)

- Montage et alignement de l'interrupteur

Montage de la plaque murale Lutron (achetée séparément).



Bien visser les vis en place.

Aligner l'interrupteur.

- Remettre l'alimentation électrique en circuit

